

AVEA GPRS/MMS AYARLARI

GPRS/WAP AYARLARI

Servisler

Wap

Ayarlar

Profil Düzenle

Boş Profil Seçilir

Profil Düzenle

Profil Adı : AVEA GPRS WAP

Ana Sayfa : www.mynet.com veya isteğe bağlı Java 1.0 destekleyen sayfalar

Veri Hesabı : AVEA GPRS WAP

Bağlantı Tipi: WAP/ Ip Adresi: 213.161.151.201

Güvenlik: Kapalı

Kullanıcı Adı: wap

Şifre: wap

Bu işlemlerden sonra düzenlenen profil Etkinleştirilir.

Daha sonra Veri Hesabı oluşturulur bunun için,

Servisler

Veri Hesabı

GPRS

Boş Profil seçilir

Hesap ismi: **AVEA GPRS WAP**

APN: wap

Kullanıcı Adı: wap

Parola: wap

Doğrulama Türü: Normal

MMS AYARLARI

Mesajlar

MMS

Mesaj Ayarları

Server Profili

Boş Profil Seçilir

Profil Düzenle

Profil Adı: AVEA MMS

Ana Sayfa: mms.avea.com.tr/servlets/mms

Veri Hesabı: AVEA MMS

Bağlantı Tipi: HTTP

Proxy Adres: 213.161.151.201

Proxy Port: 8080

Kullanıcı Adı. mms

Şifre: mms

Bu işlemlerden sonra düzenlenen profil Etkinleştirilir.

Daha sonra Veri Hesabı oluşturulur bunun için,

Servislere girilir

Veri Hesabı

GPRS

Boş Profil seçilir

Hesap ismi: AVEA MMS

APN: mms

Kullanıcı Adı: mms

Parola: mms

Doğrulama Türü: Normal